A920決済端末



簡易操作説明書 電子マネー

注:無線(LTE/Wi-Fi)設置の場合、電波強度の事前確認をお願いいたします。

信号強度の確認

1. 【設定】アイコンをタッチします。

2. 【接続テスト】をタッチします。

3. 【端末情報】をタッチします。信号強度を確認します。(LTE: -110dB以上、Wi-Fi: -80dB以上) ★信号強度が基準に満たない場合、電子マネーの利用を控え、電波環境整備をお願いいたします。

 N× ◆ ≥ 0.70% 16:25 	■× • ← 設定	100% 17:19	■ × ●	🛡 📓 🛿 100% 17:19	信号引	度の表示	目視目安
業務を選択してください	起動パスワード	۰	起動パスワード	•	с ц	★ ● 99% 13.41	アンテナピクト
	起動パスワード変更 印字濃度	>	起動パスワード変更 印字濃度	>	ファームウェ	ア ver. 02.5.06	(2≉Q⊥) _∎
クレジット 銀聯 集計	•	5	•	5	APP ver.	1.00.07-debug	-111
(ଦ୍ରୁ	印字テスト		印字テスト		S/N	0821401998	Т
設定	接続テスト		接続テスト		証明書	あり	アンテナピクト (2本以 上)
	設定DLL		設定DLL		DLL	完了	
	端末情報	>	端末情報	>	TID	99995-620-30002-3	
	KID印字		KID印字		通信方式	無線LAN	
	4		<		信号強度	-51dBm	

初期設定

- 1. 【電子マネー】アイコンをタッチします。
- 2. 「初期化をおこないますか?」が表示されます。
- 3. 【はい】をタッチします。
- 4. 自動的に初期設定が実行されます。
- 5. 成功のメッセージが表示 ※成功したら再度はおこなわないでください。 失敗のメッセージが表示された場合は、GMOフィナンシャルゲートまでお問い合わせください。

自己診断

- 1. 【電子マネー】アイコンをタッチします。
- 2. 【電子マネー管理】アイコンをタッチします。
- 3. 【自己診断】を実行
- 4. ネットワーク診断完了⇒【継続】をタッチします。
- 5. カードアクセス確認を行います。⇒電子マネーのカード(スマホ)をタッチします。
- 6. 「カードを認識しました」のメッセージが表示されます。⇒【継続】をタッチします。
- 7. 結果レシートが印字されます。⇒自己診断結果が表示されます。⇒【確認】をタッチします。

∦ (⊡) 🞾 🗎 50% 15:00	≱ (□) 🞾 🗎 50% 15:00	∦ ։⊡։ 🞾 🛔 50% - 15:00	≫ 🕞 🞾 🗎 50% 15:00
← 電子マネー管理選択	電子マネー自己診断処理	電子マネー自己診断処理	電子マネー自己診断処理
管理業務を選択してください	ネットワーク診断完了		
開局 > 自己診断 >	接続ネットワーク: LTE 通信結果 : 成功 雷波確度 : -XX dBm	カードアクセス確認を おこないます	自己診断が完了しました 接続ネットワーク : LTE
		カードをタッチしてください	通信結果 : 成功 電波強度 : -XX dBm
端末撤去 >			カード検知 : 成功
結果表示時間設定 >			
残高不足動作設定 >			
	継続中止	 ф ф 	確認



A920決済端末 ^{簡易操作説明書 電子マネー}

① 業務トップメニュー

クレジット

 \sim

集計

業務を選択してください

銀聯

(ଚି

電子マネー

設定 ショートカット

電子マネー 売上処理

- 1. 【電子マネー】アイコンをタッチします。
- 2. 【支払】をタッチします。
- 3.金額を入力して【確定】をタッチします。
- 4. 【決済ブランド】をタッチします。
- 5. お客様にカード操作をしていただきます。
 ※音が鳴るまでしっかりタッチ。
- 6. 取引伝票が印字されます。
 - 「お客様控え」が印字されます。
 「お客様控え」をお客様にお渡しします。
 - 【完了】ボタンをタッチします。
 「加盟店控え」が印字されます。
 - ※【印刷】ボタンで必要枚数印字できます。

返品処理/直前取消

電子マネーの取消/返品処理は、基本「現金」での 返金対応となります。 但し、決済直後(次の取引前)のみ、直前取消が可

但し、決済直後(次の取引前)のみ、直前取消が可 能となります。(R-Edy、nanacoにはありません)

- 1. 【電子マネー】アイコンをタッチします。
- 2.【支払取消】をタッチします。
- 3. 直前の取引内容が表示されます。 レシートの取引内容と一致していることを確認
- 4. 【実行】ボタンをタッチします。
- 5. お客様にカード操作をしていただきます。
 ※音が鳴るまでしっかりタッチ。
- 6. 取引伝票が印字されます。

残高照会

- 1. 【電子マネー】アイコンをタッチします。
- 2. 【残高照会】をタッチします。
- 4. 【決済ブランド】をタッチします。
- 5. お客様にカード操作をしていただきます。 ※音が鳴るまでしっかりタッチ。
- 6.残高が表示され、レシートが印字されます。







交通系 取消				
交通系 支持	لاً ¥1,000			
取引日時	20XX-XX-XXXX:XX:XX			
カード番号	JE*********1234			
端末番号	JE0123456789			
取引通番	2147483647			
レシートの取引内容と一致して いることを確認してください				
実行	# #			

ℜ (□) ¹/2 ■ 50% 15:0





残高不足/現金併用払い

 支払額に残高が足りない場合、「残高不足」画面 が表示されます。
 お客様に「現金併用払い」か「中止」して、他の
 決済方法を選択していただきます。
 (iD、QUICPay+にはありません)

- 1. 「残高不足」画面が表示されます。 【確定】ボタンをタッチします。
- 【中止】ボタンをタッチした場合、
 「業務トップメニュー」画面に戻ります。
 他の支払手段にて決済していただきます。
- 【現金併用払い】ボタンをタッチした場合
 「残高」を引き去り、不足金額を現金にて お支払いいただきます。
 ※10円まるめ機能
 現金併用払いのとき、電子マネー支払金額

を10円単位に切り捨てし、お釣りに1円玉と 5円玉が不要となる機能です。 (販売価格が10円単位の場合) 初期設定として設定されています。

処理未了

 「再タッチ」画面が表示されます。 お客様にカード操作をしていただきます。
 ※音が鳴るまでしっかりタッチ。 リトライ画面が表示されたときは 【リトライ】ボタンをタッチし、お客様に 「再タッチ」していただきます。

正常に終了しないときは、「処理未了」画面が 表示されます。

2.「処理未了」画面が表示されます。
 【確認】ボタンをタッチすると
 「処理未了レシート」が印字されます。

「処理未了」が発生した時は、取引前残高と 現残高を比較してご対応いただきます。 残高が減っていれば、取引成立。 残高が同じであれば、最初からやり直し。 となります。

3. 【残高照会】または【直前取引確認】 にて残高を確認してください。

GMOフィナンシャルゲート株式会社

☎電話番号:0120-044-877 (受付時間:365日24時間受付 ※自動音声)
 *お問い合わせの際は端末識別番号(TID)と店舗名をご提示が必要となります。



交通系引	————————————————————————————————————			
交通系 支払 交通系 残高 不足金額	¥1,000 ¥500 ¥500			
ĨĢ				
残高不足です 不足金額を現金で支払う場合は 「現金併用払い」を実行して下さい				
支払いを中止する場合は 「中止」実行して下さい				
現金併用払い	中止			

例)	残高が「 1,234 円」のとき、
	「1,230円」を引き去り。

*0 ℃11 50% 1500 交通系 支払	※◎ ┙ #50% 15.00 交通系 支払
交通系 支払 ¥1,000	交通系 支払 ¥1,000 交通系 決済前残高 ¥9,888
Ĩ Ģ	Î Ç
再度、カードをタッチしてください	【係員操作】 取引が不明な状態で終了しました 処理未了レシートを確認してください
B-+0-5T	
	【交通系 処理未了伝票】
	加盟店名 NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
	NNNNNNNNNNNNNNNNNNN ●新来日 012-2456 8700
	■ Lan H 5 012-3450-0789 端末番号 JE0123456789
	ご利用日 yyyy/WM/dd HH:mm:ss
処埋木∫」取りの	カード番号 JE34512341234

精算は、加盟店契約

会社にお問い合わせ

ください。

 取引通報
 取引内容
 伝票番号

 取引金額
 取引次第
 伝票番号

 取引金額
 ¥-10,500

 交通系取消
 ¥-5,500

 その他
 ¥-5,000

 交通系取消
 ¥-5,000

 交通系取消
 ¥-5,000

 交通系取消
 ¥-5,000

 交通系取消
 ¥-5,000

 交通系取消
 ¥-5,000

 GMO-FG
 加盟店控

Copyright © GMO Financial Gate, Inc. All Right Reserved.